

REVYLINE

RL 050

Электрлі дыбыстық тіс щеткасы

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Құттықтаймымыз!

Сіз тістеріңіз бен қызылиегіндің әдемі және сау болуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғының иесі болдыңыз. Бірінші қолданғаннан кейін тазалықтың жаңа деңгейін сезініңіз.



САҚТАҚШАРАЛАРЫ

Revyline RL 050 бірінші рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мүкіят оқып шығыңыз және оны сақтаңыз.

Электр жарақаттарының, қүйітердің, өрттердің алдын алу, өзіне және айналасындағыларға зиян келтірмей үшін:

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырманыз.
2. Душ қабылдау кезінде щетканы қолданбаңыз.
3. Электр желисіне қосылған зарядтау құрылғысын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Құрылғыны су құйылған ыдысқа немесе шұңғылшаға түсі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.
5. Зарядтау құрылғысы ақаулы немесе күштік кабель зақындалған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
6. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдалаңыңыз.
7. Ауыстырылатын саптамаға арналған ұшықтық бөлгө заттарды салмаңыз.
8. Құрылғыны ыстық беттерден алыс зарядтаныз.
9. Бұрын оттегі немесе аэрозоль қолданылған бұлмеде щетканы қоспаңыз.
10. Щетканы қолданар алдында барлық алынбалы құрылымдарды ауыз қуысынан алыңыз.
11. Ауыз қуысында немесе тілде жарапар болған кезде құрылғыны қолданбаңыз.
12. Щетканы зарядтау базасында сақтауға болмайды, зарядтау аяқталғаннан кейін щетканы зарядтау платформасынан алыңыз.
13. Revyline RL 050 электрлі тіс щетка-

сын физикалық мүмкіндіктері шектеулі, психикалық кемістігі бар және осындағы құрылғыны пайдалану тәжірибесі жоқ адамдарға (соның ішінде балалар) қолдануға ұсынылмайды.

14. 6 жақса дейінгі балаларға пайдалану ұсынылмайды. 6 жастан 10 жақса дейінгі балалар құрылғыны ересек адамның бақылаудымен қолдану керек.
15. Құрылғыны зарядтау кезінде тұтқаның аздап қызыу қалыпты жағдай. Бірақ тұтқа қызып кетсе, қуатты өшіріңіз.
16. Құрылғының қызып кетуіне және бұзылуына жол бермеу үшін қуат адаптерінің түйіспелерін мезгіл-мезгіл тазалап отыру керек.
17. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ және жақсы желдетілетін жерде -7°C жоғары немесе +40°C төмен температурада сақтаңыз.
18. Құрылғыны және оның кіріктірілген аккумуляторын кедеге жарату жалпы қабылданған ережелерге сәйкес жүзеге асырылу керек.

МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Бұл құрылғыны қолданудың басында аздап қан кету және қызыл иектің ыңғайсыздығы қалыпты жағдай. Егер қан кету мен ыңғайсыздық 1 аптадан астам уақытқа созылса, тіс дәрігерімен кеңесу керек. Егер сіз соңғы 2 айда ауыз қуысына операция жасасыңыз, импланттар немесе протездер қойсаңыз, онда бұл құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Егер сізде кардиостимулятор немесе басқа үқсас имплантацияланған

құрылғылар орнатылған болса, құрылғыны қолданар алдында дәрігерге қаралыңыз.

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ

Зарядтау USB Type-C сымы арқылы қою көзін қосу негізінде жүзеге асырылады. Щетканы зарядтамас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Щетканы зарядтау базасына орнатпас бұрын, оның түбіндегі байланыс бөлігінің құрғақ екенін тексеріңіз.

Щетканы зарядтау құрылғысының негізіне орнатыңыз және қуат қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер зарядтау кезінде индикатор жыптылқтауды тоқтатса, онда батарея толығымен зарядталған.

Егер батарея заряды таусылған болса, онда пайдалану кезінде батарея индикаторы бірнеше секунд жыптылқтауды, содан кейін өshedі.

Щетка бір зарядтан 120 минутқа дейін жұмыс істейді (30 күн ішінде күніне екі рет 2 минут тазалағанда). Егер щетка ұзақ уақыт пайдаланылмаса, зарядтау индикаторы бірден жанбайды.

Егер сіз щетканы 6 ай немесе одан да көп уақыт пайдаланған болсаңыз, пайдалануды жалғастырmas бұрын аккумуляторды толығымен зарядтау керек.

Назар аударыңыз! Құрылғыны тазалау арасында қайта зарядтамаңыз. Зарядтау деңгейі төмен болған кезде аккумуляторды зарядтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Саптаманы тұтқаға салыңыз. Қылышқартарды салаңыз және аз мөлшерде тіс пастасын жағыңыз. Жұмысты баставу кезінде пастаның шашырауын болдырмау үшін щетканың бастиегін аузыңызға салыңыз. Щетканы қосыңыз. Жұмсақ

Басқару батырмасын бір рет басыңыз.

ТАЗАЛАУ РЕЖИМИН ТАНДАУ

Режимді тандau (белсендірі/өшірі) батырманы 5 секунд үстап тұру арқылы жүзеге асырылады, барлық жарық диодтарының үш рет жыптылқтауымен бірге жүреді.

Revyline RL 050 электрлік тіс щеткасы екі жұмыс режимінде мүмкіндік береді: SOFT - жұмсақ қызылиең күтімі: таңертенгі тазалау үшін өте қолайлы. CLEAN - мүкіят тазалау: кешкі процедуралар үшін ұсынылады.

Режимдерді ауыстыру басқару батырмасын басу арқылы жүзеге асырылады. Эр басу жаңа режимнің дәйекті турде іске қосылуына әкеледі. Қосылған жарық индикаторы қолданылатын режимге сәйкес келеді.

САПТАМАНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

Саптаманы жұмыс бетіне щетка корпусының бетіне сәйкес келетіндей етіп металл өзекке сырғыту арқылы саптаманы орнатыңыз.

Тіс дәрігерлері ауыз қуысы гигиенасының жоғары таімділігін сақтау үшін әр 3 айда саптаманы ауыстыруды ұсынады.

ТАЗАЛАУ ПРОЦЕСІ

Саптаманы отыратын жерге ақырын кигізіңіз. Саптама мен негізгі корпус арасында кішкене алшақтық қалдырының, өйткені дірілді жүзеге асыру көбінесе жағынан қажет.

Тіс тазалауға кіріспес бұрын тіс щеткасының тазалағыш бастиегін және оған жағылған тіс пастасын салаңыз, бұл тіс пастасын тазалау кезінде тістердің бетіне жақсы әсер етеді. Щетка саптамасын қызылиең сыйығына параллель орналастырып, тістердің бетіне жақындатыңыз. Щетканы қосыңыз. Жұмсақ

тазалаңыз. Қатты баспаңыз, әйтпесе тістер мен қызылиектің бетіне зақым келтіру мүмкін. Тазалағыш бастиекті баяу жылжытыңыз, айналмалы-көрің қозғалыстар жасаңыз.

Біркелкі тазартуды қамтамасыз ету үшін ауыз қуысын төрт бірдей шартты аймақта бөліп, оларды кезекпен тазалаңыз.

Кіріктірілген таймер 30 секунд жұмыс істегендегін кейін қылышқтардың тербелістерін қысқа үзу арқылы тазалау аймағын өзгерту туралы хабарлайды. 30 секундтық төрт аралықтан кейін щетка автоматтры түрде өшеді.

Тазалау кезінде тазалағыш бастиекке тым қатты қысым жасау керек.

Тазалау аяқталғаннан кейін ауыз қуысын таза сүмен жақсырап шайыңыз.

TIC ЩЕТКАСЫНА КҮТИМ ЖАСАУ

Revyline RL 050 тіс щеткасын үнемі тазалаңыз. Тазалаудан кейін қалған пастаны кетіру үшін саптаманың тазалағыш бастиегін шайыңыз және оны ауда құрғатыңыз. Деформацияламау үшін қылышқтарды үйкемеңіз. Тазалағаннан кейін кірді кетіру үшін тұтқаны шайыңыз және жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Тіс щеткасын суға батырмаңыз. Тіс щеткасын агрессивті жуғыш заттен және 40°C жогары су температурасында тазаламаңыз.

ЖИЫНТЫҚТАҒЫ САПТАМАЛАР

Revyline RL 050 тіс щеткасының негізгі жиынтығына стандартты ауыстырылатын саптама бар.

Назар аударыңыз! Жеке гигиена ережелеріне сәйкес, әр түрлі пайдаланушылардың бір саптаманы ортақ қолдануына жол берілмейді.

КЕПІЛДІК

Құрлылғыға кепілдік – 2 жыл.

Құралға кепілдік берілген техникалық қызмет көрсету қолданыстағы кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Эрі қарай, щеткаға қызмет көрсету сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

Шығын материалдары мен жиынтықтаушыларына. Келесілердің нәтижесінде істен шықкан және/немесе ақаулы тауарларға:

- оларды мақсатына сай емес пайдалану;
- бүлінуге әкеп соққан абайсызда немесе үқыпсыз пайдалану (шамадан тыс жүктеуді қоса алғанда);
- уәкілетті емес үйімнің (жеке тұлғаның) түрлендіруі, ашуы және/немесе жөндеуі;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану және/немесе сақтау немесе тасымалдау қағидалары бұзылған кезде.

Дұрыс емес қуат көзіне қосылу салдарынан істен шықкан және/немесе ақаулар алған тауарларға.

Жойылмаған кемшіліктермен пайдаланылған тауарларға. Ушинші тұлғалардың әрекеттері, табигат құбылыстары және табиғи апараттар, үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жәндіктер, тауарлардың бөгде заттар мен сұйықтықтардың енүі сияқты өндірушіге тәуелді емес себептерден туындаған ақауларға.

Пайдалану процесінде және табиғи тозу нәтижесінде пайда болған сыртқы және ішкі ластануларға, сываттарға, жарықтарға, тозуға және өзге де механикалық зақымдануларға.

ЖИЫНТЫҚ:

Негізгі щетка блогы.
Ауыстырылатын саптама – 1 дана.
Контактілі зарядтауы бар база.
USB Type-C сымы.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық,

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Ұлғі: RL 050.

Тістерді тиімді тазартуға арналған.

Кавитация әсері.

Қылышқтардың тербелі жиілігі – минутына 18 000 – 20 000.

Корпус материалы-ABS-пластик.

Қуат – литий-ионды аккумулятор 350 mAh.

Ылғалдан қорғау: IPX7.

Толық зарядтау уақыты – 3 сағат.

Бір зарядтаудан жұмыс уақыты: 30 күнге дейін.

Бұйымның өлшемдері: 216x18x21мм.

Тазалау бетінің өлшемі– 18x8x11 мм.

Қылышқтардың ұзындығы: 11 мм.

Қылышқтардың диаметрі– 0,152 мм.

Кепілдік: 2 жыл.

Кепілдік талоны

Ұйымның атауы

Сату күні

Мөрге арналған орын